

SignalMaster™

La flèche lumineuse directionnelle

- En plus de sa fonction de signalisation, permet d'indiquer une direction
- Composée d'optiques étudiés pour une dispersion maximale de la lumière
- Montage indépendant sur le toit ou sur la lunette arrière
- Peut être intégrée à une rampe lumineuse



SignalMaster™ avec commande simplifiée
SignalMaster™ avec boîtier SMC

La flèche lumineuse de Federal Signal permet une large gamme de messages directionnels de plus en plus nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules arrêtés le long des routes. Composée d'un ensemble de feux très plats et protégés des rayons du soleil par une casquette, elle permet de diriger le trafic quelles que soient les circonstances et les conditions atmosphériques. Les optiques de haute qualité assurent une large dispersion de la lumière et augmentent la visibilité hors axe du message lumineux.

La commande de la flèche lumineuse se fait à partir d'un boîtier autonome fixé ou intégré au tableau de bord. Sur certains modèles, ce boîtier est équipé, en plus des différents boutons-poussoirs, d'un renvoi visuel des messages défilant sur la flèche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SignalMaster™ avec boîtier de commande

| MODÈLE | VOLTAGE | CONSOM- MATION | PUISSANCE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS |
|--------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| SML6 (6 feux) | 12V | 13 AMP | 27W/AMP | 838 mm | 76 mm | 64 mm | 1.9 kg |
| SML8 (8 feux) | 12V/24V | 17 AMP | 27W/AMP | 1.105 mm | 76 mm | 64 mm | 2.4 kg |
| BOÎTIER DE COMMANDE | | | | | | | |
| SMC16 | 12V | | | 130 mm | 156 mm | 35 mm | 0.5 kg |
| SMC1 | 12V | | | 130 mm | 156 mm | 35 mm | 0.5 kg |
| SMC5 | 12V | | | 130 mm | 156 mm | 35 mm | 0.5 kg |
| SMC5/24 | 24V | | | 130 mm | 156 mm | 35 mm | 0.5 kg |

SMC16 = boîtier de commande pour SML6

FONCTIONS: FLÈCHE  / FLÈCHE  / FLÈCHE  / WARNING / RÉPÉTITION DU MESSAGE

SMC1 = idem pour SML8

SMC5 = idem SMC1 plus niveau faible intensité / Défilement rapide / Interrupteur commande gyrophares

SMC5/24 = idem SMC5 pour 24V

SignalMaster™ avec commande simplifiée

| MODÈLE | VOLTAGE | CONSOM- MATION | PUISSANCE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS |
|-----------|---------|-------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| SML428A | 12V | 17 AMP | 27W/AMP | 1.070 mm | 85 mm | 70 mm | 3.15 kg |
| SML428A24 | 24V | 7 AMP | 20W/AMP | 1.070 mm | 85 mm | 70 mm | 3.15 kg |
| SML518A | 12V | 17 AMP | 27W/AMP | 1.290 mm | 85 mm | 70 mm | 3.8 kg |
| SML518A24 | 24V | 7 AMP | 20W/AMP | 1.290 mm | 85 mm | 70 mm | 3.8 kg |

La commande simplifiée comprend les fonctions: FLÈCHE  / FLÈCHE  / FLÈCHE  / WARNING

SignalMaster™ intégrée dans une rampe



SignalMaster™ sur support



GYROPHARES
RAMPES LUMINEUSES
SIRENES ELECTRONIQUES